

关于 LS-100 软件升级(Windows)

概述

- 本软件是目前 LS-100 最新的「 Ver1.20 」版升级软件。

针对型号

- 多轨线性 PCM 录音机 LS-100

软件版本

- Ver: 1.00

※ LS-100 的软件版本可通过「 菜单 」 → 「 机体设定 」 → 「 系统信息 」 「 版本 」 表示来确认。

关于主要的更新内容

版本 (更新日)	主要的更新内容
Ver 1.20 (2013/04/18) ↑ Ver 1.00	●改进了录音监听「 ON 」时，从耳机传出的监听音速。 ●在多轨模式下暂停时，按下 REC 或 PLAY 按钮，回放轨道的回放和录音轨道的录音将同时开始。 ●新增了在多轨模式下回放时的暂停功能。 ●改进了长时间录音时剩余时间的错误表示。 ●改进了在多轨模式下的独唱（独奏）功能中，在特定的轨道中无法设定的现象。 ●用 64 GB 存储卡录音时，改进了文件生成日期时间的表示。 ●停止状态下，若用远程遥控器按 1 下 REC 按钮，将暂停改为录音。 ●节拍器、协调器、轨道波形的模式，菜单打开状态下，USB 链接中改为 LCD 不灭灯。 ●改进了使用 XLR 麦克进行多轨模式录音的水平仪表显示。 ●多轨模式录音时，从耳机的录音监听更新至可从 L/R 收听。（ 参照新版说明书 P59 ） ●多轨模式下，更新至以删除键来删除各轨的文件。（ 参照新版说明书 P65 ） ●合成录音、将原带配音时所表示的可录音时间更新成文件回放时间。（ 参照新版说明书 P40、P42 ） ●多轨模式下，能在节拍器的节拍上同步录音。 ●更新至可分割在录音模式下正在录音的文件。（ 参照新版说明书 P38 ） ●节拍器的设定菜单模式更新为节拍。（ 参照新版说明书 P101、P102 ） ●节拍器的节奏新增 2 项。（ 参照新版说明书 P102 ） ●协调器、轨道波形模式下使用时，更新至能自动将内置麦克风灵敏度设定到最适当的值。 ●系统稳定性提升。 ●提升了音频文件名的中文识别率（根据文件版本识别情况各异） ^{**1} 针对升级后的 Ver.1.20 版，说明书也进行了改版。 关于新增的功能，已加入改版后的说明书。 可从以下页面 http://www.olympus.com.cn/support/m_pdf/audio/man_LS-100_zh.pdf 下载最新版本的使用说明书。 ▶LS-100 使用说明书

操作注意事项

- 升级失败时，可能会造成录音机的故障发生。
- 请仔细阅读本页，以及更新操作概述中记录的注意事项。

- 一旦升级将无法返回原先设置。
- LS-100 中插有 SD 卡时，请将卡片取出再升级。
- 在进行软件升级时，LS-100 的内存空间需要 32MB 的容量。
- 请务必事前将重要的文件资料备份到电脑后，再进行升级操作。

必备材料

- LS-100 机体
- Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8 中的任何一种安装了标准 OS 的，带有 1 个以上 USB 插口的 Windows 界面电脑
- USB 电缆线
- 保证电池电量充足

更新步骤概要

更新步骤如下所示。

1. 下载并保存升级软件到电脑（桌面等）。
Windows 版： [LS100_FWUPDATE_V120.exe](#) （約 16.7 MB）

2. 将 LS-100 与电脑连接。
3. 请务必将重要的文件事先在电脑中备份后，再进行升级操作。
4. 请停止所有正在启动中的应用程序。
5. 双击下载并保存升级软件开始操作。
6. 电脑上显示「固件升级完成」后，录音及再次连接电脑。

当在录音机的 LCD 上显示「与电脑连接中（存储中）」时，请从电脑断开。

没有电池时，请插入电池，给机身供电。

7. 确认软件的版本。
按下 MENU 键，选择「菜单设定」，「机体设定」→「系统信息」的操作，在「版本」中可以查看软件版本。
8. 以上所有升级操作完成。
9. 请升级与 Ver1.20 软件配套的语音导航程序。

▶关于 LS-100 语音导航升级（Windows）

使用许可

请在使用本软件时，接受以下使用承诺条款。

请在下载本升级软件之前，仔细阅读以下使用许可条件。

1. 权利

用户是以使用本公司产品所对应的软件为目的，在中国大陆内有使用本软件的权利。但，本软件的相关著作权及其所有相关权利并未转移至用户所有，而归本公司及本公司授权者所有。

2. 禁止

无论有偿或无偿，禁止用户进行以下行为：

1. 将本软件的全部或一部分复制或转让给第三方使用，或上传或以其他方式转载发送。
2. 将本软件的全部或一部分进行改造更新。
3. 将本软件的全部或一部分进行解析。

4. 未经日本政府或本国允许将本软件的全部或一部分直接或间接出口。

3. 故障对应

在使用本软件（包括安装）过程中发生问题时，请咨询本公司客服热线 **400 650 0303**。本公司将尽量提供正确的使用以及故障的修复方法。但也不能完全保证通过咨询可以彻底解决问题。

4. 免责

在使用本软件（包括安装）时，非因本公司存在明显的故意或严重过失或本软件固有质量问题导致，用户或第三者发生损失、损害、索赔等情况，我司一律不承担责任。

5. 权利终止

用户违反上述使用承诺条款时，将自动终止上述记载的用户使用权，用户应立即停止使用本软件。